


### 3 ネームプレートの取付

1. ネームプレートの取付け位置を決定し、プラグ用の穴を門柱本体にあけ、プラグを打込んでください。
2. 門柱とネームプレート間に付属のスペーサーを挟み、ビスで固定してください。
3. ビスキャップをビスの頭に付けてください。

※ 右図は「EMAタイプ」の場合です。  
詳細については、別売のネームプレートに同梱されている取扱説明書を参考にしてください。



本製品は改良の為予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

UNITE  
HOME + SUPPLY

ゲートポスト UNITE スティック

お客様保存用

2017.7

## 取付・取扱説明書

トーシンコーポレーションの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい施工とご使用をお願いします。


### 施工上の注意事項

1. 軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲幅は充分に取るようにします。
2. 付属部材の取付けの際は、締め過ぎにご注意ください。  
電動ドライバーをご使用の際は、低速回転で締め付けてください。
3. 取付け完了後は、ネジ類の締め具合を再度ご確認ください。
4. 門柱本体内に配線スペースがございません。このため照明、インターフォンの取付けはできません。
5. 本門柱セットにポスト、表札は含まれていません。別途ご購入ください。
6. オプション品（表札・ポスト等）取付の際に、穴開け加工で振動ドリルをご使用の場合には、キリ貫通裏部が大きく破損して剥離する可能性があります。回転ドリルをご使用ください。

※ 梱包が水濡れにより、製品にダンボールの色が付着する場合があります。  
シート等で養生するようにお願いします。

設計図

ユナイト スティック




## 梱包内容

### 本体／背面カバー




本 体	1
取扱説明書	1
補修塗料	1 (UHを除く)

### ポスト



※ 下記のようなポストプレートが必要になる場合があります。詳しくは「施工手順2 ポストの取付」をご覧ください

ポストプレート(ネジ類付属)



(オプション品)

### ネームプレート




(オプション品)


## 施工の手順

### 1 門柱の設置

1. 門柱を埋込み穴に設置し、向きを確認して仮固定してください。
2. 門柱を支え棒などで自立させてください。
3. 寸法、門柱の水平・垂直を確認し、コンクリート打をしてください。



※ 門柱本体には、ポスト取付面が決まっています。開口穴周囲の凹みの大きい側をポスト取付面として、設置してください。




### 2 ポストの取付

#### ●マルカートの場合

1. ポストの取付け位置を決定し、プラグ用の穴を門柱本体にドリルで穴をあけて、付属のプラグを4ヶ所打込んでください。
2. ポストを門柱本体に付属のビスで固定してください。


※ ポストを取付ける穴ピッチや、プラグを打込む穴の大きさは、別売のポストに同梱されている取扱説明書を参考にしてください。




### 3 ポストプレートA230の取付

ポスト本体幅(横) 240mm~339mm、  
取付穴ピッチ(横) 0mm~200mmのポストの場合

1. ポストの取付け位置を決定してください。このとき、取付穴の位置を確認してください。
  2. ポストの取付穴と合うように、ポストプレートの位置を決定し、門柱本体にドリルで穴をあけて、付属のプラグを4ヶ所打込んでください。  
(プレート取付穴：横ピッチ100mm/穴径8mm)
  3. プレートと門柱本体の間に付属のスペーサーを挟み込み皿タッピングビスを使用してプレートをしっかり固定してください。
- ※ 上下のプレートのポスト取付用の穴が、下側になるように取付けてください。



4. ポスト本体の取付穴とポストプレートの長穴の位置を合わせて、付属のトラスネジとワッシャー、スプリングワッシャー、ナットを使用して、ポストとプレートを仮固定してください。
5. ポストの位置が門柱の中心になるように、スライド調整してから本締めしてください。



注) ・スライドさせる時に、ポスト本体にキズが付く場合がございますのでご注意ください。  
・ポストプレートを取付の際は、ポスト付属の取付用の金具は不要になります。

※ポスト取付プレートB330の場合  
ポスト本体幅(横) 340mm以上  
取付穴ピッチ(横) 120mm~300mmのポストの場合には  
ポスト取付プレートに付属されている取扱説明書をご覧ください

※ ポスト取付穴ピッチ(横)が301mm以上、3点固定ポストの場合は別途ご相談ください